

ACOPLADOR DIRECCIONAL EIA 3 1/8"

DIRECTIONAL COUPLER EIA 3 1/8"

CZR008 / CZR050 / CZR021 / CZR031

Acoplador direccional EIA 3 1/8" con monitor de RF

CZR054 / CZR051 / CZR055 / CZR053

Acoplador direccional EIA 3 1/8" con salida +Vcc

CZR014 / CZR052 / CZR020 / CZR030

Acoplador direccional EIA 3 1/8" con salida -Vcc

CZR008 / CZR050 / CZR021 / CZR031

Acoplador direccional EIA 3 1/8" con monitor de RF

CZR054 / CZR051 / CZR055 / CZR053

Acoplador direccional EIA 3 1/8" con salida +Vcc

CZR014 / CZR052 / CZR020 / CZR030

Acoplador direccional EIA 3 1/8" con salida -Vcc

Conectores entrada / salida: 3 1/8" flange (EIA RS-225, IEC 60339)

Conectores salidas acopladas: BNC hembra

Impedancia: 50 Ohms

Banda: TV VHF, FM, TV UHF

Potencia máxima de entrada:

CZR008/054/014 (54-88 MHz): 70 KW

CZR050/051/052 (88-108 MHz): 60 KW

CZR021/055/020 (174-216 MHz): 40 KW

CZR031/053/030 (470-806 MHz): 23 KW

Pérdida de retorno: < -30 dB (típico -35 dB)

Acoplamiento de potencia directa: -40 dB +/- 1 dB *

Acoplamiento de potencia reflejada: -30 dB +/- 1 dB*

Directividad: > 30 dB (típico > 35 dB)

Monitor de RF: -60 dB +/- 1 dB (CZR005/040/019/029)*

Máx. Vcc de salida :

+ 5 V (CZR013 / CZR041 / CZR018 / CZR028) *

- 5 V (CZR039 / CZR042 / CZR043 / CZR038) *

Material: latón, cobre, teflón®

Terminación: plateado

Input / output connectors: 3 1/8" flange (EIA RS-225, IEC 60339)

Coupled outputs connectors: BNC female

Impedance: 50 Ohms

Band: TV VHF, FM, TV UHF

Maximum input power:

CZR008/054/014 (54-88 MHz): 70 KW

CZR050/051/052 (88-108 MHz): 60 KW

CZR021/055/020 (174-216 MHz): 40 KW

CZR031/053/030 (470-806 MHz): 23 KW

Return loss: < -30 dB (typ. -35 dB)

Direct power coupling: -40 dB +/- 1 dB*

Reflected power coupling: -30 dB +/- 1 dB*

Directivity: > 30 dB (typ. > 35 dB)

RF monitor: -60 dB +/- 1 dB*

Max Vdc output:

+ 5 V (CZR013 / CZR041 / CZR018 / CZR028) *

- 5 V (CZR039 / CZR042 / CZR043 / CZR038) *

Material: brass, copper, teflon®

Finish: silver

* Otros valores a pedido / Other values upon request

ACOPLADOR DIRECCIONAL EIA 3 1/8”

DIRECTIONAL COUPLER EIA 3 1/8”

Tabla de modelos / Models table

BANDA	FRECUENCIA	CANALES	SALIDA AUXILIAR		
<i>BAND</i>	<i>FREQUENCY</i>	<i>CHANNELS</i>	<i>AUXILIARY OUTPUT</i>		
			RF	-VCC	+VCC
VHF B I	54-88 MHz	2-6	CZR008	CZR054	CZR014
FM	88-108 MHz	201-300	CZR050	CZR051	CZR052
VHF B II	174-216 MHz	7-13	CZR021	CZR055	CZR020
UHF	470-806 MHz	14-69	CZR031	CZR053	CZR030